

工程更改通知维护(FRM0058)


说明: 已被批核的物品清单 (BOM) 需要作出变动时, 通过应用工程更改通知单(ECN)去修改。

操作方法:

1、主菜单界面 -> 工程管理 -> 工程更改 -> 工程更改通知维护(FRM0058) -> 双击进入工程更改通知维护界面;

2、界面表头功能按钮:

- 1) 新建: 创建工程更改单;
- 2) 更改: 更改表头内容, 如工程更改单生效日期;
- 3) 删除: 删除当前输入的工程更改单;
- 4) 细节: 进入工程更改单细节, 并可操作细节功能按钮;
- 5) 报表: 预览/打印工程更改单报表。

3、点击工程更改单分类码浏览键  -> 选择分类码 (更改单编号自动产生) -> 点击“新建” -> 保存 -> 进入细节操作

1) 新建: 对物品 BOM 作新加、更改或删除

点击新建 -> 打开新建工程更改细节窗口 -> 输入组件编号、物品编号 (浏览组件 BOM, 点选物品编号右边第二个浏览键)、动作选择 (新建、更改、删除) -> 保存, 如图:

- ◆ 动作:
 - 新建: 在组件 BOM 原本基础上新增物品;
 - 更改: 更改组件 BOM 当前输入物品的工程单位或工程用量;
 - 删除: 删除组件 BOM 当前输入的物品。



2) 自动生成: 此功能可以对物品 BOM 作批量修改;

点击自动生成 -> 打开选项产生工程更改细节窗口 -> 输入物品编号、动作选择、组件编号范围栏位输入相关组件编号、工程单位、工程用量 -> 保存, 如图:



◆ 动作:

- 新建: “产生工程更改单细节” 窗口中, 物品编号栏位输入的物品新增于组件范围栏位的物品 BOM 中;
- 更改: 物品编号栏位输入的物品应用在组件范围栏位输入的物品, 于它们 BOM 中工程单位、工程用量作出更改;
- 删除: 物品编号栏位输入的物品应用在组件范围栏位输入的物品, 所输入的组件 BOM 该物品被删除;
- 取代: 物品编号栏位输入的物品被另一物品取代, 它应用于在组件范围栏位输入的物品 BOM 中。

3) 更改: 只对所选项物品的工程单位、工程用量、备注作出修改;

选择物品编号列 -> 更改 -> 进入更改工程更改细节窗口 -> 相关栏位内容作更改 -> 保存

4) 删除: 删除当前所选的物品编号;

选择物品编号列 -> 删除 -> 确认选择 “是” -> 放弃选择 “否”

5) 全部删除: 删除当前所有的物品;

点击 “全部删除” -> 确认选择 “是” -> 放弃选择 “否”


6) 报表: 预览 / 打印工程更改单, 与表头的 “报表” 按钮功能相同。

- 打印预览: 预览工程更改单 ;

- 打印输出 : 打印工程更改单, 打印输出格式分别有 PDF、JPG、EXCEL 等。

7) 返回: 返回此界面表头, 继续进行其它单的编辑。

注意事项:

- 栏位右边显示浏览功能键 “ ” 的项目, 均可点击它打开浏览窗口作选择性的输入。
- 动作选项中 ADD 代表在组件中新加入一个物品、UPDATE 代表对在组件中原有的物品

作出更改、DELETE 代表删除组件编号中的物品。