

出库单编号设定(FRM0092)

说明： 设置出库单编码。（于出库单维护界面作“新建”时自动产生流水编号所用，**必须维护**）

操作方法：

1、新建：新建出库单分类码

输入新的出库单代码（如“DO”） -> 点击“新建” -> 输入说明（代码的描述）、出库单流水编号（系统默认起始编号为“0”） -> 保存，如图：

The screenshot shows a software window titled "出库单编号设定 (FRM0092) | 用户 : ADMIN". The window contains the following elements:

- 分类码 (Category Code):** A text box containing "DO" with a dropdown arrow and "1...". A red box highlights this field, and a red "2" is next to the "新建" button.
- 说明 (Description):** A text box containing "出库单". A red box highlights this field.
- 流水编号 (Serial Number):** A text box containing "0". A red box highlights this field, and a red "3" is next to it.
- Buttons:** "新建" (New), "更改" (Modify), "删除" (Delete), "保存" (Save), and "取消" (Cancel). A red "4" is next to the "保存" button.

- ◆ “分类码” 栏位输入限于两个英文字符。
- ◆ 出库单维护作“新建”时，新的出库单流水编号会根据相对的分类码模式（DO）及所设定的编号加一产生。目前系统设置编号长度为9位数字，如起始编号为“0”，则系统产生第一张出库单编号为“D00000001”。

2、更改：只对说明、流水编号作出更改。

输入需要更改的出库单分类码 -> 点击“更改”-> 对说明、流水编号作出修改 -> 保存

- ◆ 对流水编号的修改，用户输入的数字不能比当前数字小。如当前流水编号为“0000020”，修改的编号不能小于“0000020”。

3、删除：删除出库单分类码。

输入需要删除的出库单分类码 -> 点击“删除” -> 确认点击“是”

注意事项：

- 分类码设定建议统一应用英文大写或拼音大写字符。
- 已保存的分类码将不能作修改。如发现分类码有误，可通过删除后，再新建。