

出庫單編號設定(FRM0092)

說明：設置出庫單編碼。(于出庫單維護界面作“新建”時自動產生流水編號所用，**必須維護**)

操作方法：

1、新建：新建出庫單分類碼

輸入新的出庫單代碼(如“DO”) -> 點擊“新建” -> 輸入說明(代碼的描述)、出庫單流水編號(系統默認起始編號為“0”) -> 保存，如圖：

The screenshot shows a software window titled "出庫單編號設定 (FRM0092) | 用戶 : ADMIN". The window contains a form with the following elements:

- 分類碼:** A text input field containing "DO", a dropdown arrow, and a "2 新建" button. There are also "更改" and "刪除" buttons.
- 說明:** A text input field containing "出庫單".
- 流水編號:** A text input field containing "0", a red "3" next to it, and a "4 保存" button. There is also a "取消" button.

- ◆ “分類碼”欄位輸入限于兩個英文字符。
- ◆ 出庫單維護作“新建”時，新的出庫單流水編號會根據相對的分類碼模式(D0)及所設定的編號加一產生。目前系統設置編號長度為9位數字，如起始編號為“0”，則系統產生第一張出庫單編號為“D00000001”。

2、更改：只對說明、流水編號作出更改。

輸入需要更改的出庫單分類碼 -> 點擊“更改” -> 對說明、流水編號作出修改 -> 保存

- ◆ 對流水編號的修改，用戶輸入的數字不能比當前數字小。如當前流水編號為“0000020”，修改的編號不能小於“0000020”。

3、刪除：刪除出庫單分類碼。

輸入需要刪除的出庫單分類碼 -> 點擊“刪除” -> 確認點擊“是”

注意事項：

- 分類碼設定建議統一應用英文大寫或拼音大寫字符。
- 已保存的分類碼將不能作修改。如發現分類碼有誤，可通過刪除後，再新建。